

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 24-00753

2024-06-04

Omarbetning 1

AltaLink B8245

Produktbeskrivning

Multifunktionsutrustning

Hastighet

.-
45

Svartvitt / färg

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)
Märkström (ampere):
Nätfrekvens (Hertz)
Fasanslutning

110V-127V
12
50/60
enkel

220V-240V
8
50/60
enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

TEC Value (kWh/wk)

0.64

0.62

	EI 0.64		EI 0.62	
	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	713	2433	696	2374
Klar ¹	66.3	226.2	66.3	226.2
Frånslagingsläge ¹	0.69	2.34	0.74	2.52
står fast vid ¹ (Av/FEMP) ²	0.02	0.08	0.06	0.2

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %
Omgivningstemperatur

10-85%
50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	28.5 in.	72.3 cm
Bredd	26.3 in.	66.8 cm
Höjd	45.1 in.	114.7 cm
Vikt	287 lbs	130 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar
Damm
Ozon
Styren
Bensen

Utsläppsnivå

1.0 mg/h
Inget upptäckt
Inget upptäckt
0.03 mg/h
0.02 mg/h

Produktsäkerhetsblad

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Ljudeffektnivå
LwAd (B)
65.0

Kontinuerligt

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com