

Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 24-00754

11-sep-2024

Revision 2

AltaLink B8255

Produktbeskrivelse

Multifunktionsudstyr

D-A501 / D-B501

Speed (PPM)

55

Monokrom / farve

Monokrom

ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

12

8

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

STRØM OG VARME

TEC Value (kWh/wk)

0.78

0.75

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv ¹	793	2702	769	2623
Klar ¹	66.0	225.2	68.5	233.7
Dvaletilstand ¹	0.68	2.34	0.74	2.53
Standby ¹ (Slukket/FEMP) ²	0.02	0.08	0.06	0.2

¹ Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt.

Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

10-85%

Temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	28.5 in.	72.3 cm
Bredde	26.3 in.	66.8 cm
Højde	45.1 in.	114.7 cm
Vægt	287 lbs	130 kg

PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

LYSKILDE

LED

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ205

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 2.0 m³ with 4.0 air changes per hour.

PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

Emissionsrate

1.0 mg/h

Støv

Ingen registreret

Ozon

Ingen registreret

Styrene

0.03 mg/h

Benzen

0.02 mg/h



Produkt sikkerhedsdatablad

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstørniveau LwAd (dBA)	Lydtryksniveau
Kørsel - Kontinuerlig	67.4	

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com