

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 24-00758

11-Eyl-2024

Revizyon 2

AltaLink C8245**Ürün Tanımı**Çok İşlevli Ekipman
J-A271 / J-B271**Speed (PPM)
SB / Renkli**45
Renk**ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ**

	110V-127V	220V-240V
Voltaj (volt)	12	8
Nominal Akım (Amper):	50/60	50/60
Frekans (Hertz)	tek	tek

GÜÇ VE ISI

	0.64		0.62	
	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	718	2449	675	2303
Ready ¹	71.4	243.6	71.2	243.0
Uyku ¹	0.67	2.29	0.71	2.44
yanında olmak ¹ (kapalı/FEMP) ²	0.02	0.08	0.06	0.2

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumlar² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %	10-85%
Ortam Sıcaklığı	50-90 °F / 10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik	28.5 in.	72.3 cm
Genişlik	26.3 in.	66.8 cm
Yükseklik	45.1 in.	114.7 cm
Ağırlık	287 libre	130 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

İŞIK KAYNAĞI

LED

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL - UZ205

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 2.0 m³ with 4.0 air changes per hour.**PARAMETRE**

TVOC	Emisyon oranı 2.0 mg/h
Toz	Saptanmamıştır
Ozon	Saptanmamıştır
Styrene	0.1 mg/h
Benzen	0.01 mg/h

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	Ses Gücü Seviyesi	Ses Basıncı Seviyesi
Çalışma - sürekli	LwAd (dBA) 65.2	

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluğu, bütünlüğü ya da kullanıma uygunluğu için açık ya da zımnî herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com