

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 24-00760

11-sep-2024

Omarbetning 2

AltaLink C8270

Produktbeskrivning

Multifunktionsutrustning

J-A272 / J-B272

Speed (PPM)

70

Svartvitt / färg

Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)
Märkström (ampere):
Nätfrekvens (Hertz)
Fasanslutning

110V-127V

16
50/60
enkelt

220V-240V

10
50/60
enkelt

SPÄNNING OCH VÄRME

TEC Value (kWh/wk)

1.00

0.99

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	930	3172	908	3098
Klar ¹	91.0	310.5	79.0	269.6
Frånsagningsläge ¹	0.68	2.32	0.75	2.56
står fast vid ¹ (Av/FEMP) ²	0.03	0.1	0.06	0.2

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %
Omgivningstemperatur

10-85%
50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	31.2 in.	79.3 cm
Bredd	26.3 in.	66.8 cm
Höjd	46.2 in.	117.3 cm
Vikt	320 lbs	145 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

The machine was tested under the conditions as specified in the standard inside a room of 2.0 m³ with 4.0 air changes per hour.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar
Damm
Ozon
Styrene
Bensen

Utsläppsnivå

4.0 mg/h
Inget upptäckt
Inget upptäckt
0.2 mg/h
0.01 mg/h



Produktsäkerhetsblad

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Kontinuerligt

Ljudeffektnivå
LwAd (dBA)
70.4

Ljudtrycknivå

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com