

**Ürün Güvenliği Veri Sayfası**

FDS n° : 24-00761

12-Kas-2024

Revizyon 1

**Xerox® PrimeLink® C9265 Printer****Ürün Tanımı / Ürün Kimliği****Speed (PPM)**

Çok İşlevli Ekipman J-A422/J-B421

**SB / Renkli**

65

Renk

**ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ**

Voltaj (volt)

110V-127V

220V-240V

Nominal Akım (Amper):

16

10

Frekans (Hertz)

50/60

50/60

Faz Bağlantısı

tek

tek

**GÜÇ VE ISI**

TEC Value (kWh/wk)

1.17

1.17

	<b>Güç (Watt)</b>	<b>Isı Çıkışı (BTU/sa)</b>	<b>Güç (Watt)</b>	<b>Isı Çıkışı (BTU/sa)</b>
Etkin <sup>1</sup>	1090	3720	1130	3850
Ready <sup>1</sup>	186	634	180	614
Uyku <sup>1</sup>	0.5	1.7	0.5	1.7
yanında olmak <sup>1</sup> (kapalı/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.2	0.7

<sup>1</sup> ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumlar<sup>2</sup> FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

**ÇALIŞMA ORTAMI**

Bağıl Nem %

15-85%

Ortam Sıcaklığı

50-82 °F / 10-28 °C

**ÜRÜN BOYUTU**

Derinlik

31.2 in.

79.3 cm

Genişlik

63 in.

166.0 cm

Yükseklik

45.4 in.

115.4 cm

Ağırlık

535 libre

242 kg

**ALAN GEREKSİNİMLERİ**

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

**IŞIK KAYNAĞI**

LED

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi DE-UZ-219

Makine, saatte 4.0 kez havası değiştirilen 2.0 m<sup>3</sup>'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir**PARAMETRE**

TVOC

**Emisyon oranı**

8 mg/h

Toz

Saptanmamıştır

Ozon

1.5 mg/h

Styrene

0.1 mg/h

Benzen

Saptanmamıştır

## Ürün Güvenliği Veri Sayfası

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	<b>Ses Gücü Seviyesi</b>
	<b>LwAd (dBA)</b>
Bekleme	-
Çalışma - sürekli	72.3

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluğu, bütünlüğü ya da kullanıma uygunluğu için açık ya da zımnî herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376  
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com  
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com