

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 24-00762

12-nov-2024

Omarbetning 1

Xerox® PrimeLink® C9275 Printer

Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Speed (PPM)

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning J-A422/J-B421

75

Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

16

50/60

enkel

220V-240V

10

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

TEC Value (kWh/wk)

1.40

1.41

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	1240	4230	1200	4090
Klar ¹	184	627	182	621
Frånsagningsläge ¹	0.5	1.7	0.5	1.7
står fast vid ¹ (Av/FEMP) ²	0.2	0.7	0.2	0.7

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

Omgivningstemperatur

15-85%

50-82 °F

/

10-28 °C

DIMENSIONER

Djup

Bredd

Höjd

Vikt

31.2 in.

63 in.

45.4 in.

535 lbs

79.3 cm

166.0 cm

115.4 cm

242 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

Kemikalieutsläpp testas enligt standard DE-UZ-219

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styrene

Bensen

Utsläppsnivå

9 mg/h

Inget upptäckt

2.3 mg/h

0.1 mg/h

0.02 mg/h

Produktsäkerhetsblad

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (dBA)
Klarläge	-
Kontinuerligt	72.9

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationalsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com