

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 26-00769

07-Jan-2026

Revision 1

Xerox® Proficio® PX500 Production Press

Produktbeschreibung / Produktkennung

Speed (PPM)

Monochrom / Farbe

Produktionsdrucker J-B501

100

Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

Stromstärke (Ampere):

Frequenz (Hertz)

Phase

208V

24

60

einmalig

230V

24

50

einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

PX300 Printer and optional EX server

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	2480	8450	2320	7920
Bereit ¹	622	2120	638	2180
Ruhemodus ¹	4.6	16	4.2	14
Standby ¹ (Aus/FEMP) ²	0.2	0.7	0.2	0.7

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

15-85%

Umgebungstemperatur

50-82 °F

/

10-28 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe

32.8 in.

83.3 cm

Breite

105 in.

267 cm

Höhe

53.9 in.

137.0 cm

Gewicht

1585 lbs

719 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

Testmethodik DE-UZ-219

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 2.0 m³ bei 2.0 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Emissionsrate

15 mg/h

Staub

Nicht feststellbar

Ozon

4.8 mg/h

Styrene

0.1 mg/h

Benzol

0.03 mg/h

Sicherheitsdatenblatt

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	LwAd (dBA)
Bereitschaft	56.9
Dauerbetrieb	81.1

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com