

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 26-00769

07-jan-2026

Omarbetning 1

Xerox® Proficio® PX500 Production Press

Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Speed (PPM)

Svartvitt / färg

Produktionsskrivare J-B501

100

Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

208V

24

60

enkel

230V

24

50

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

PX300 Printer and optional EX server

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	2480	8450	2320	7920
Klar ¹	622	2120	638	2180
Frånslagningsläge ¹	4.6	16	4.2	14
står fast vid ¹ (Av/FEMP) ²	0.2	0.7	0.2	0.7

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

Omgivningstemperatur

15-85%

50-82 °F

/

10-28 °C

DIMENSIONER

Djup

Bredd

Höjd

Vikt

32.8 in.

105 in.

53.9 in.

1585 lbs

83.3 cm

267 cm

137.0 cm

719 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

Kemikalieutsläpp testas enligt standard DE-UZ-219

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styrene

Bensen

Utsläppsnivå

15 mg/h

Inget upptäckt

4.8 mg/h

0.1 mg/h

0.03 mg/h

Produktsäkerhetsblad

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	LwAd (dBA)
Klarläge	56.9
Kontinuerligt	81.1

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com